

LED-driver 10 W

LED-10
EL 14 002 78



LED-driver 10 W med innebygd dimmefunksjon for en eller flere LED-armaturer (150–700 mA) eller LED-strips (12/24 V DC) for inntil 10 W. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Dimbar 1–100 %.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Bruk bare til LED-last (DC).



NETTSPENNING

230 VAC/50 Hz, maks 0,15 A

STANDBY-EFFEKT

Strømforbruk på tomgang (Pno): N/A
Strømforbruk i standby (Psb): 0,3 W
Strømforbruk i Nettverks standby forbruk (Pnet): 0,3 W

EFFEKTIVITET VED FULL BELASTNING

83 %

TOTAL PRODUKTVEKT

39 g

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

–20 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5–4,0 mm²

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Kortslutningsvern

EFFEKTFAKTOR (PF)

0,6

UOUT

3–28 V DC

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

