



FDV dokument 1609000


Produkt: RS16/JBP jordfeilbryter PH
El-nummer: 1609000
Vareno: EKO06450
EAN: 7020160645012
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit




Produktbeskrivelse: RS16/JBP er en sikkerhetsanordning som brukes til beskyttelse ved jordfeil som kan oppstå i en installasjon. Benyttes ved rehabilitering av bad, ekstra stikk ute etc. når det ikke er montert jordfeilbryter på kurssikring. Jordfeilbryter RS16/JBP passer inn i standard veggboкс og inn i ELKO RS16 kombinasjonsplater. Ønskes påvegg montasje må påveggkappe benyttes

Tekniske spesifikasjoner: Arbeidsspenning: 230 VAC.
Maks strøm: 16A AC.
Bryter: 2pol mekanisk brudd.
Utkobling ved: $I_n=30\text{mA}$ lekkasjestrøm til jord.
Puls og støtstrømsikker.
Montering: Innfelt - evt, påveggskappe 33mm
Innbygningsdybde: 32,5mm
Hurtgklemmetilkobling
Kabellversnitt: for 1,5 til 2,5 mm², en- eller flertrådet leder.
Avmantlingslengde: 14mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Testfunksjonsbryter
Topolet brudd i av/på bryter
Farge: Polarhvit
Kapslingsklasse: IP20

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01