

DIMMER UNILED+ 350 0/1-10V

Variant: **Dimmer Uniled+ 350 0/1-10V**

Art.nr: **NK33000701**

El.nr: **1478890**



INFORMASJON

Universaldimmer som er suveren til dimming av dimbare sparepærer, LED-lamper og alle andre dimbare lyskilder. Dimmeren kan innstilles med minimums dimmenivå av hensyn til enkelte lampetyper. Dimmer jevnt og godt alle typer lyskilder.

Denne universaldimmeren er for tavlemontering. Dimmeren er universal og er meget godt egnet for dimming av dimbare sparepærer og LED lamper. Av hensyn til noen lampetyper kan dimmeren innstilles med minimums dimmenivå. Ved dimming av sparepærer og LED lamper må det ikke tilkobles mer enn 10 stk. Ved LED COB 5-200W.

Dimmeren styres av 0-10V eller 1-10V signal, dermed kan dimmeren inngå i et dagslysstyrt anlegg med Luxstat Kontroll, eller direkte med potensiometer. Type last velges med DIP-switch i fronten på dimmeren.

Alle dimmerne i UNILED+ familien har 10 års funksjonsgaranti. Se mer under fanen nødvendig informasjon.

SPESIFIKASJONER

Lampespesifikk dimmekurve : Justerbar (DIP Switch)

Styring UNI 350 IMP:

Eget forbruk: 0,6W

Minimum dimmeniva: Justerbar

Driftsspenning: 230V ± 10 %, 50Hz

Styring UNI 350 0/1-10V: 0 - 10V (33K), 1 - 10V (22K)

Halogenlødeler (230V) : 5 - 350W

Min.: 5W

Mål: 1 modul (17,5 X 90 mm)

LED pærer (dimbare) maks 10 stk: 5 - 200W

Lavvoltage Elektronisk Trafo : 20 - 350W

Glødelamper (230V): 5 - 350W

Sparepærer CFLi maks 10 stk: 5 - 200W

Glødelamper:

LED COB pærer : 5 - 200W

Min. (kapasitiv): 20W

Maks.: 350W

Beskyttelse: Termisk + kortslutning

Kapslingstemperatur Tc: 90 °C

Omgivelsestemperatur Ta: 5 °C til +55 °C

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

Dimmeren er beregnet for skinnemontering. 1 modul.

NØDVENDIG INFORMASJON

10 års Funksjonsgaranti på UNILED+ familien:

- Gjelder funksjon: Dimmere i UNILED+ serien og Lamper i henhold til www.dimmerguiden.no
- Antall lamper/lyskilder maks 10 stk pr. UNILED+ dimmer.
- Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.
- Utenforliggende forstyrrelser, fra andre anleggsdeler, apparater eller utstyr (bortsett fra gjeldende lamper og dimmere), eller fra forhold utenfor installasjonen, som forårsaker uønskede effekter som flimring, "vandring" eller annet, kan ikke lastes dimmer- eller lampeleverandør.
- Micro Matic Norge AS tar ikke ansvaret for lampenes holdbarhet. Det vil si at dersom en eller flere lamper slutter å fungere som forventet, har ikke Micro Matic Norge AS reklamasjons- eller garantiansvar for disse.
- Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:
 - Dokumentere innstilling av dimmer.
 - Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
 - Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.
 - Foreta undersøkelser på oppfordring fra Micro Matic Norge AS.
- Micro Matic Norge AS sin garanti dekker produkt (dimmer) og arbeid for utskifting (maksimalt kr 650,- pr. produkt) i 5 år. Micro Matic Norge AS sin garanti dekker nytt produkt i 10 år.