

RF håndsender 4-dobbel for KNX

Velg for sammenligning



antrasitt
5124 00

Rom 1

0


4010337017233
1
06

Legg til

Med RF håndsendere for KNX blir styringen "mobil": Fra hvert sted i huset kan den ønskede KNX-funksjonen enkelt og greit aktiveres via "fjernkontroll". RF-håndsenderne sender for KNX ut trådløse KNX-telegrammer ved knappbetjening ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan eksempelvis være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdiger og underenheter for scen).

Egenskaper

Egenskaper

- Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via tofarget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
- Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
- Sende- og bekræftelsesvisning kan slås av.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
- Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

- Vippe- eller tastefunksjon.
- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
- Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Underenhet for Scene"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
- Ved underenhet for scene: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

Igangkjørings-modus:
S-Mode

Nominell spenning:

DC 3 V

Batterier:

1 x CR 2450N

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:

868,3 MHz

Overføringskapasitet:

Maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent
område):

ca. 100 m

Batteri

Type:

CR 2450N

UN-nr.:

3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

- Batteri er inkludert i leveransen.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

[Til mediadatabasen](#)

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting



Datablad

PDF


↓ Laste



Programvare

TXT

↓ Laste



KNX RF håndsender 2-
kanals og 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

↓ [Laste](#)

KNX RF håndsender 2-
kanals, 4-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra
ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

↓ [Laste](#)

Nedlasting (en)

KNX Radio remote
control, 2-gang, 4-gang
Product database

Product database from
ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF hand-held
transmitter
Certificates

EC-Declaration of
Conformity

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 185 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF remote control
2-gang and 4-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 246 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF remote control,
2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

↓ [Laste](#)



Designkonfigurator

Nå kan du også oppleve og sammenligne det optimale samspillet mellom forskjellige Gira-produkter for hjemmet "live". Med Gira designkonfigurator, på nettet eller som app, er det mulig å kombinere de mange rammevariantene i Giras bryterprogrammer med utvalgte funksjoner i forskjellige farger og materialer.

▼ Til designkonfiguratoren



Mediadatabase

II Giras mediadatabase finner du illustrasjoner av de valgte produktene, som du kan bruke i din publisasjon. Vennligst les våre vilkår for bruk.

▼ Til mediadatabasen



Gira-akademiet

Akademiet gir deg mulighet til individuell og spesifikk videreutdanning. Du kan lære i gruppe på kurs eller

alene foran datamaskinen hjemme. Du
avgjør hva som passer best for deg.

✓ Gira-akademiet

Kolofon
Databeskyttelse
2023 Gira — Giersiepen GmbH & Co. KG