

Mer om XB5RFA02

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XB5RFA02**

Trådløs tr.kn. og mottager, par. 10 caps

EI-nummer: 4302600

EAN: 3606480334450



Last ned produktdatablad for XB5RFA02 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs pakke
Kortnavn utstyr	XB5R
Materiale hode	Plast
Sammensetning	1 plastikk trykknapp, 1 mottaker og 1 sett med hetter
Frequency	2405 MHz for transmitter 2405 MHz for mottager
Emission class	5M00G7W
Antennetype	Rundstrålende
Sammensetning av enhet	ZBRT1 ZBA79 ZBRRA ZB5AZ009 ZB5RZA0

Komplementær

Start/stopp	Trådløs og batteriløs trykknapp Ø 22 mm montert på festebrakett
Type mottaker	Programmerbar mottaker (2 reléer)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Status LED	1 LED grønn for Strøm PÅ 2 LED grønn for relé PÅ 2 LED grønn for funksjonsmodus 1 LED grønn og gul for mottakssignal
Kommunikasjonsport protokoll	Zigbee i samsvar med IEEE 802.15.4
Maks effektforbruk i W	1 mW
Antall kanaler	1
Moduleringsteknikk	O-QPSK
Båndbredde	5 MHz
Antenneforsterkning	0 dBi

Miljø

Produktsertifikater	UL CCC GOST CSA C-Tick
Merking	CE
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1
Radio avtalen	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months