

Smart plug dimmer

SPD-01 EL 14 043 93

Smart plug dimmer kobles til stikkontakten og brukes til å styre og dimme belysning, inntil 100 W. Den kan styres trådløst via appen med Bluetooth®, gjennom andre produkter fra Plejd eller med den integrerte knappen. SPD-01 planlegges via appen.

Den har en europlug-kontakt og et minimalistisk design for å unngå blokkering av tilstøtende stikkontakter. Produktet er kompatibelt med tredjepartstjenester, dette krever en Plejd Gateway.



Tekniske data

Nettspenning	230 V~ 50Hz
IP-grad	IP20
Maks. last	100 W
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Overtemperatur maskinvare Overlast programvare
Standby-effekt	0,2 W
Driftstemperatur	0 til +35 °C
Driftsmiljø	Innendørs
Dimensjoner	63x40x19 mm
Type uttak	Europlug

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.
---------------------------------------	--

Last

Standard dimbare laster	0-100 W
Forkant	50 W

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjerne trafo eller lavenergipærer.

