



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT P |
| Produkt eller type komponent | Cross-members |
| Tilbehør / separat del kategori | Montasjetilbehør |
| Kompatibel med | PrismaSeT P cubicle |

Komplementær

| | |
|---------------------------|----------|
| Monteringsposisjon | Lateral |
| Skap/kapsling beskrivelse | Kapsling |
| Antall pr. sett | Sett á 2 |
| Høyde | 48 mm |
| Bredde | 191 mm |
| Dybde | 12 mm |
| Vekt | 0,38 kg |
| Materiale | Metall |
| Farge | Natural |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.