



Art.navn: Bevegelsessensor komfort kremhvit gl  
Art.nr: GB130401  
El.nr: 4547099  
GTIN: 4010337304012

## Generelt

Bevegelsesmelder KNX Komfort 1,10 m

## Beskrivelse

Passiv infrarød-bevegelsesdetektor for bruk innendørs. En koblingskommando sendes ved utløsning på grunn av en varmebevegelse. Automatikkbryteren kobles på en innfelt busstilkobling.

## Informasjon

### EGENSKAPER KAN PARAMETRERES

Kan stilles inn som enkelt apparat, hovedapparat, biapparat  
Omkobling mellom driftsmodusene belsnings- og varslingsmodus (varslingsmodus: Et bestemt antall bevegelser må registreres i løpet av et definert tidsintervall før et telegram sendes)  
Ekstra koblingsobjekt i varslingsmodus  
Egenskapene ved omkobling til varslingsmodus kan parametresl  
belsningsmodus kan funksjonene inn-/utkobling, verdigiver og lysscenehenting stilles inn  
Lysstyrkeuavhengig bevegelsesregistrering kan stilles inn  
Reaksjon når busspanning foreligger igjen, kan stilles inn  
Statuslysdioder  
Gå-testfunksjon for kontroll av registreringsområdet (lysstyrkeuavhengig)  
Alarmfunksjon ved fjerning av automatikkbrytermodulen  
Tilbakestilling av alarmobjektet når modulen settes på igjen  
Telegramtypen i starten og slutten av registreringen kan stilles inn  
Send syklisk  
Sperrefunksjon parametreslbar for start hhv. slutt på sperring (eget kommunikasjonsobjekt)  
Via et innebygd potensiometer kan lysstyrken justeres (kan sperres via ETS) innenfor grensene som er fastlagt i ETS (3 - 100 lux)  
Følsomheten kan stilles inn via potensiometer  
Ekstra forsinkelsestid kan stilles inn via potensiometer  
Kan kobles om ved bruk av glidebryter (kan sperres via ETS) til permanent på, permanent av, automastisk drift