



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Tilbehør / separat del kategori	Display og signalutstyr
Tilbehør / type del	Display terminal
Tilbehør / separat del betegnelse	Frekvensomformer
Produktspesifikk applikasjon	To control, adjust and configure the drive To save and download configurations To display the current values
IP-grad	IP65

Komplementær

Språk	Spansk Rumensk Tyrkisk Polsk Svensk Estisk Bulgarsk Engelsk Russian Greek Dansk Ungarsk Chinese Norsk Litauisk Fransk Brasiliansk Tysk Koreansk Portuguese Finnish Tsjekkisk Slovakisk Taivanesisk Dutch Italiensk
Sanntidsklokke	Innebygd
Batteristørrelse	CR2032
Batterilevetid	10 år
Displaytype	Baklyst LCD skjerm hvit og rød
Meldingskapasitet	8 rader
Pixel oppløsning	240 x 160
Vekt	0,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-15...50 °C
----------------------------	-------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,281 kg
Forpakning 1 høyde	0,570 dm
Forpakning 1 bredde	1,370 dm
Forpakning 1 lengde	1,860 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------