

Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro COM1



Control Pro IR Micro er en liten og diskret tilstedeværelsessensor for mindre områder, perfekt for kontorer, mindre møterom, venterom og toaletter. Sensoren registrerer tilstedeværelse (minste bevegelse 15 cm) på et 4 x 4 meters område ved en monteringshøyde på 2,8 meter. For gående personer er dekningsområdet 6 x 6 meter. Kapslingsklassen er på hele IP65 nedenfra.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre rom med areal på maks. 16 m².

Kapslingsklasse: IP65 - nedenfra

Montering: Tak. Innfelt montering med taktykkelse 10 - 40 mm. Monteringshøyde 2,8 meter for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 2,9 - 5 meter for bevegelsesdetektering.

Tilkobling: Skruklemme 5 x 2,5 mm² (L, N, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for matser-/slavekobling). To eller flere (maks. 10 stk) IR Micro kan kobles sammen, enten master-master eller master-slave, dvs. samme modell av IR Micro kan fungere enten som master eller slave. Master- eller slavefunksjon bestemmes ved installasjon, se koblingsskjema. Maksimal kabellengde mellom bryter og sensor er 50 meter.

Utførelse: Automatisk eller manuell tenning. Det er mulig å velge om sensoren skal starte i "til"- eller "fra"-modus etter spenningsbortfall. Innstilling av funksjoner må gjøres med fjernkontrollen Smart Remote.

Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 meter (sittende personer) ved monteringshøyde maks. 2,8 meter, dekningsvinkel 360 grader. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). Etterlystid 5 sek - 60 min.

Maks belastning: Startstrøm maks. 800 A/200 µs, som tilsvarer maks. 12 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 500 W lysrør. For LED må startstrømmen fra driveren tas i betraktning.

Omgivelsestemperatur: -25°C - +55°C

Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: Sensormodul Ø 43 x 71 mm

Øvrig: For all konfigurasjon og driftssetting må man bruke fjernkontrollen Smart Remote. Control Pro IR Micro finnes også i utførelse for KNX og DALI-2 IPD Slave (input device).

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1400747 (043789) - Närvarovakt Control Pro IR Micro COM1

Tilbehør

- 1479106 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien
- 1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

