

Mer om LB1LD03M55

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LB1LD03M55**

Motorstarterne Integral 18, 32 og 63 gir deg i en kompakt enhet alle funksj. du

EI-nummer: 4174926

EAN: 3389110180688

Last ned produktdatablad for LB1LD03M55 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LB1LD
Kompatibel med	TeSys Integral kontaktor breaker
Produkt eller type komponent	Beskyttelsesmodul
Antall poler	3P
Driftskategori	AC-43
[Ue] merkespenning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	28...40 A
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	240...480 A
Verneteknologi	Termisk+magnetisk
Type vern	Fase ubalanse
Termisk overlast klasse	Class 20

Komplementær

Motoreffekt kW	9 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz 22 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 22 kW at 440 V AC 50/60 Hz 25 kW at 480...525 V AC 50/60 Hz 33 kW at 600...690 V AC 50/60 Hz
Vekt	0,78 kg

Miljø

Standarder	NF C 63-650
Protective treatment	TH
IP-grad	IP20 B conforming to IEC 60144 IP20 B conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,034 kg
Forpakning 1 høyde	10,8 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm

Forpakning 1 lengde	18 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	8,874 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months