

Mer om LR9F7379

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LR9F7379

Termiske, elektroniske vern, for AC-motorstyringer.

Beskyttelse: Termisk overlast, fasefeil, forlenget starttid, låst rotor. Både normal- og tungstart. Kan monteres direkte under TeSys F kontakter. Med alarm og store justeringsmuligheter.

EI-nummer: 4175905

EAN: 3389110566031



Last ned produktdatablad for LR9F7379 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LRF
Kortnavn utstyr	LR9F
Produkt eller type komponent	Elektronisk termisk overlast relé
Reléfunksjon	Motorbeskyttelse
Produktkompatibilitet	LC1F225...LC1F500
Type nettverk	AC
Termisk beskyttelse justeringsområde	300...500 A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Lokal varsling	Trip indicator
Temperaturkompensasjon	-20...70 °C
Switching capacity for alarm	0...150 mA
Høyde	136,8 mm
Bredde	150 mm
Dybde	127,6 mm
Vekt	2,32 kg

Miljø

Standarder	EN 60947-4-1 VDE 0660 IEC 60255-17 IEC 60947-4-1 IEC 60255-8
Produktsertifikater	CSA UL UKCA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,972 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	16,6 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months