

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

ELKO Link Home tilbehør

Skap og bokser

12/48V
Likestrømsprodukter

Patchpanel 19"

ELKO Link Home

Modularkontakter

Antenne-Sat-Multimedia

- Antenneuttak 1dB

- Antenneuttak 7dB

- Antenneuttak 14dB

- Antenneuttak 1dB DC
gjennomg.- Antenneuttak
multimedia 8dB- Antenneuttak 8dB
Galvanisk skille

- Antenneuttak SAT. 3dB

- Antenneuttak med 2
Sat. 3dB- Antenne multimedia
10dB

Antenne tilbehør

Modular koblingsboks for
tele/data/alarm

Modularplugger

Sentralplater



RS16 Antenne MM 10dB I PH

Elnummer: 6941677
Varenummer: EKO07033
EAN: 7020160703316
Pakningsantall: 10
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle Qr
☐ FDVdok6941677.pdf Vis 

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Multimediakontakt med 10dB demping, benyttes der det leveres internett over koaxkabelen. Har utgang for TV, radio og bredbånd. F-konnektor motstanden må benyttes i front, dersom ikke bredbånd benyttes

Teknisk spesifikasjon:

Antennekontakt multimedia, med uttak for bredbånd, TV og Radio

Farge: Polarhvit

Halogenfri.

Frekvensområde : 5 - 1000Mhz

Utkoblingsdempning : 10dB +/- 1

Gjennomgangsdempning : 2-2,8 dB +/- 1

Kan brukes i stjerneanlegg. Kan også brukes i serieanlegg med 2 kontakter.

Leveres komplett med to stk.75 ohm motstander, en F-motstand og en endemotstand.

F- motstand skrues på når internett ikke er i bruk.

Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.

Tilkobling: 1 inn / 1 ut Koaxtilkobling.

