

Mer om 81594

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



81594

PratiKa apparatinntak påvegg - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC
- IP67

EI-nummer: 1501678

EAN: 3303430815945



Last ned produktdatablad for 81594 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn n utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettnettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	125 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokke	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer
Kontakmateriale	Pins forniklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	16...70 mm²
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 48
Vekt	1,724 kg
Basisdimensjon	114 x 224 mm
Høyde	354 mm
Bredde	114 mm
Dybde	214 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-2 EN 60309-1
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,723 kg
Forpakning 1 høyde	11,4 cm
Forpakning 1 bredde	21,4 cm
Forpakning 1 lengde	35,4 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	3,933 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder