



JB-EXT-TH-B BUS til utendørstermometer

BUS-termometeret kan brukes i et utemiljø eller et miljø med krevende klimatiske forhold. I MyJABLOTRON-appen kan det tegnes inn et temperaturskjema, temperaturvarslinger eller det kan stilles inn at PGene skal slås over når en bestemt temperatur nås.

- [Declaration of conformity - JB-EXT-TH-B \(PDF 316.64 kB\)](#)

Beskrivelse

Termometeret er laget for alarmsentraler i JABLOTRON 100+-systemet. Det måler innnetemperaturen, eller det kan kobles til en ekstern temperaturføler (JB-TS-PT1000) som har en temperaturrekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.

Tekniske spesifiseringer

Driftstemperatur

fra -40 °C til +60 °C

Fuktighet under drift

0 % - 100 %

Strømforsyning

12 V fra BUS

Kommunikasjonsprotokoll

JA-100

Målt temperaturrekkevidde for den interne temperatursensoren

fra -40 °C til +60 °C

Målt temperaturrekkevidde for den eksterne temperatursensoren

fra 50 °C til +200 °C

Inntrengingsbeskyttelseskasse

IP 53