

Trådløs innesirene for stikkontakt

JA-162A

En 230Vac drevet innendørs sirene som varsler ved alarmer, utgangstid og inngangstid. Sirene har innebygget backup batteri som vil sørge for at den virker ved strømfeil. Den har en knapp som kan benyttes for avstilling av sirenen eller akrivere en nødalarm. Sirenen har en innebygget sabotasjesensor.



Tekniske spesifikasjoner

| Type | Data |
|--------------------------|------------------------------|
| Strømforsyning: | 230 VAC, 50 Hz, 1 W |
| Batteri backup: | 3,6 V NiCD opp til 170 mAh |
| Sirene: | 90 dB - 1m (8 valgbare) |
| Kommunikasjonsprotokoll: | 868 MHz, JABLOTRON protokoll |
| Rekkevidde: | 100 meter (fri sikt) |
| Temperaturområde: | -10 °C til +40 °C |
| IP-grad: | IP40 |
| Størrelse: | 90 x 64 x 80 mm |

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no