



BEVEGELSESEDETEKTOR PIR 220 ANTR STANDARD

EE831

Tekniske data

Frekvens	50/60 Hz
Bryteevne	AC1
Kontakttype	1 veksel + N
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	1500 W
Innstillingsområde forsinkelse	5 sek til 15 min
Lysmåleområde	5 til 1000 Lux
IP-klasse	55
Montasjemåte	Påvegg