



BEVEGELSESEDETEKTOR PIR 220 ANTR. KOMFORT

EE861

Tekniske data

Frekvens	50/60 Hz
Bryteevne	16A 250V AC1
Kontakttype	Potensialfri
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	2300 W
Innstillingsområde forsinkelse	5 sek til 30 min
Lysmåleområde	5 til 1000 Lux
IP-klasse	55
Montasjemåte	Påvegg