

Produktblad 3248585






**SOCKET
INSIDE**



PARA CONE 30

pendelarmatur, E27, rund, sort pianolakk, Ø 30 cm, maks. 60 W

Kjegleformet 230V-pendelarmatur PARA CONE 30 med rund takrosett. Stålaraturet har tekstilledning. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED-lyskilder. Pendelen har en lengde på 150 cm og finnes i kobber eller sort, samt versjoner med glasskjerm.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Stål

- Tekstilkabel
- Sort/gull versjon med gyllen refleksor
- Alle andre Versjoner med hvit refleksor

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	133060/ EL.NR. 32 485 85
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengde	150.0 cm
Høyde	31.0 cm
Diameter	30.0 cm
Nettvekt	0.878 kg
Bruttvekt	2.0 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	60 W
Farge	sort pianolakk
CRI	80
BIG WHITE side	167

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005303 EL.NR.37 105 55	SLV LED-LYSKILDE A60 Filament LED 7,5W / 927 DIM 15.000 timers levetid	
1005304 EL.NR.37 105 52	SLV LED-LYSKILDE A60 Opal hvit LED 7,5W / 927 DIM 15.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater
