

FDV 3235661





**SOCKET
INSIDE**

SYROS

wirearmatur til TENSEO lavvolts-wiresystem, QR-C51, krom

SYROS spotlight til lavvolts-wire-system er i stål og kan dreies og svinges. Den integrerte GU5,3-sokkelen gjør spotlight velegnet for halogen- og LED-lyskilder. Maks. kompatibel wire-avstand er 15,5 cm.



12V ~50Hz
Materiale: Stål / Messing

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	139102 / EL.NR. 32 356 61
Sokkel	GX5,3
Lyskilde	QR-C51 / MR16
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	12V ~50Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Bredde	18.5 cm
Høyde	10.0 cm
Diameter	2.6 cm
Nettvekt	0.173 kg
Bruttovekt	0.224 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Maks effekt	50 W
Farge	krom
BIG WHITE side	503

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1001574 EL.NR.37105 08	SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/827 12V 25.000 timers levetid	
1001575 EL.NR.37 105 09	SLV PHILIPS MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V 25.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
