

Mer om LV432605

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV432605****Early-break kont. f/dreieh.x1**

EI-nummer: 4393882
EAN: 3606480020452



 [Last ned produktdatablad for LV432605](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	NSX400...630 NSX400...630 DC
Serie	Compact
Kortnavn utstyr	Early-break kontakt
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact NSX effektbryter Compact NSX DC effektbryter
Komplementær	
Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Early-break
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 6 A på 24 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months