

Mer om LB1LD03P57

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



LB1LD03P57

Motorstarterne Integral 18, 32 og 63 gir deg i en kompakt enhet alle funksj. du

EI-nummer: 4177102
EAN: 3389110065367

Last ned produktdatablad for LB1LD03P57 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LB1LD
Kompatibel med	TeSys Integral kontaktor breaker
Produkt eller type komponent	Beskyttelsesmodul
Antall poler	3P
Driftskategori	AC-43
[Ue] merkespenning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	35...50 A
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	750 A
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Type vern	Fase ubalanse
Termisk overlast klasse	Class 20

Komplementær

Motoreffekt kW	11 kW på 220...240 V AC 50/60 Hz 25 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 25 kW på 440 V AC 50/60 Hz 33 kW på 480...525 V AC 50/60 Hz 45 kW på 600...690 V AC 50/60 Hz
Vekt	0,78 kg

Miljø

Standarder	NF C 63-650
Protective treatment	TH
IP-grad	IP20 B i samsvar med IEC 60144 IP20 B i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------