



16752 (16 102 50)

ID J-feilbr. 4p 40A 30mA B kl.



[Last ned produktdatablad for 16752](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 RCCB-ID
Produkt eller komponent type	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	40 A
Nettverkstype	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type B
Rangert bryte og lage kapasitet	Im 500 A i henhold til IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	Inc 10 kA 40 A

Komplementær

 Skjul

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/400 V
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 61008-1
Connection pitch	
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	450 g
Farge	Grå
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² fleksibel Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² fleksibel Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² stiv Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm² rigid Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible with ferrule Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible with ferrule
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 61008 IEC 61008 VDE 0664
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 in modular enclosure conforming to IEC 60529

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0740 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering