



# DL1BDB1 (43 062 00)

Led-pære hvit 24 Vac/dc BA15d



Last ned produktdatablad for DL1BDB1

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

## Teknisk informasjon

Skjul

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Serie kompatibilitet              | Harmony XVB<br>Harmony XVD<br>Harmony XVP |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Beskyttet LED pære                        |
| Tilbehør / separat del type       | LED pære                                  |
| Tilbehør / separat del kategori   | Utstyr for lys                            |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Beacon og indikator bank                  |
| [Us] matespenning                 | 24 V AC/DC                                |
| Signaltype                        | Klar                                      |
| Signalfarge                       | Hvit                                      |
| Salg per udelelig kvantitet       | 1                                         |

## Komplementær

Skjul

|            |          |
|------------|----------|
| Pæreholder | BA 15d   |
| Vekt       | 0.015 kg |