

Mer om LUFV2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LUFV2****Funksjonsmodul for Tesys modell U.**

EI-nummer: 4170139
EAN: 3389110365498



Last ned produktdatablad for LUFV2 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Function module
Produktkompatibilitet	LUCC LUQM LUCB LUCD
Komplementær	
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Main function available	Indication of motor load
[Us] merkespenning	24 V DC
Stør analog utgang	4...20 mA
Type utgangssignal	Verdi av I gjennomsnitt / Ir-forhold i området fra 0 til 2 for LUCB og LUCD Verdi av I gjennomsnitt / Ir-forhold i området fra 0 til 3 for LUCC
Ohmsk lastimpedans	100 Ohm typisk ≤ 500 Ohm
Målenøyaktighet	+/- 10 % med multifunksjon kontrollenhet - oppløsning: 1 % of Ir +/- 6 % med avansert kontrollenhet
Senteravstand fane	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm² fleksibel uten Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm² stiv uten Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm² fleksibel med Skruttilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm² fleksibel med Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm² stiv uten Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm² fleksibel uten Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm² fleksibel med Skruttilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm² fleksibel med
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m - med skrutrekker 2,5 mm flat
Vekt	0,05 kg
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months