

1. PRODUKTBESKRIVELSE

GSM Eco Controller 3 er en sentralenhet for montering i sikringskapet som bruker 4G / LTE klasse M1 mobilnett for å holde kontroll på at alt er som du ønsker det skal være. Du trenger ikke tenke på internett, alt går via GSM nettet.

Enheden må ha stabil 4G dekning for å fungere.

Med ferdig montert SIM-kort for Sikom Living appen har vi gjort det enkelt å komme i gang. Siden enheten skal stå i et sikringsskap og Norge er et langt land med høye fjell og dype daler, har den eksterne antenner for best mulig mottak.

Kapasiteten skal passe de aller fleste hus og boliger, hele 64 trådløse enheter kan meldes inn i sentralen og grupperes etter eget ønske.

Elnummer: 64 072 21

Sikom nr: 80 008 70

Dimensjon BxHxD: 70 x 90 x 58

Farge: Sort

Overflatebehandling: Matt

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt.

Ettersyn/kontroll

Vanlig ettersyn for el-anlegg.

Kontroller at det er god kontakt i tilkoblinger og at produktet ikke er skadet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kontroller tilstanden nevnt under punktet «ettersyn/kontroll» jevnlig.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: -20°C til +50°C

Internt backupbatteri vil kun lades og være operativt når intern temperatur er mellom 0°C til +40°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no