

Datablad

HS3MAG1N

Nyd at føle dig mere tryk med den trådløse HS3MAG1N dør- og vinduessensor. Tilslut sensoren til din nuværende Honeywell Home-dørklokke eller alarmsættet til huset og få besked, hvis du har ladet et vindue eller en dør stå åben, eller hvis nogen går ind eller ud af huset.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs dør og vindue sensor, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring,

Vigtige funktioner og fordele:

Dørindgangsadvarsler - For at føle dig mere tryk kan du blive gjort opmærksom på, når nogen åbner en dør eller et vindue. Den trådløse dør- og vinduessensor, der aktiveres med Honeywell Home ActivLink technology, tilsluttes din Honeywell Home-dørklokke eller dit alarmsystem til hjemmet og udløser en alarmlyd.

Specifikation:

Trådløs dør og vindue sensor	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ja
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868.00 to 868.60MHz/4.92dBm ERP/200m
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - /(medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri /Easy Open Battery Compartment
Testfunktion	Ja
Ændringssikring	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	71 (h) x 40 (b) x 14 (d) / 28 (g)
Monteringsmuligheder	Skruer /Klæbepuder

Pakke	
EAN-kode / Standardpakke EAN-kode	5004100965936 / 5004100966124
Pakkemål (mm) / vægt (g)	137 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 84 (g)
Standardpakke, mængde	6

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.