

Lastdeler EO ALM

Variant: Laststyring ALM BOX Low Power 20-40A

Art.nr: EO4001

El.nr: 1522770



INFORMASJON

ALM BOX er en liten dynamisk laststyreenhet som enkelt lar deg koble sammen inntil 6 stk EO Mini-ladere via 4 leder BUS. Enheten kommer ferdig med delbar måletrafo som enkelt kan kobles mot forankoblet fordeling/sikring. Ved deling med sikring under 40A benyttes ALM BOX Low Power, el.nr: 15 227 70, denne passer med sikringsstørrelser 20A - 25A- 32A og 40A. Ved behov for måling på fordeling/sikring over 40A kan ALM BOX High Power 40 til 100A velges, el.nr: 15 227 71.

Lastdeleren ALM kan plasseres i et hvilket som helst sikringsap eller monteres rett på vegg. ALM BOX konfigureres enkelt direkte på enheten med praktiske jumper switcher og krever ingen dataprogramering eller spesialverktøy. Dette systemet gir deg dynamisk laststyring og mulighet for flere ladestasjoner i eksisterende installasjon, uten fordyrende smarte ladere, operatørtilknytning eller store ombygginger av elektrisk anlegg. ALM BOX er laget for 1-fase fordeling og 1-fase ladere. Produkter som kan settes i system med ALM BOX er: EO Mini og Basic modeller med ALM (bare 1-fase modeller).

NØDVENDIG INFORMASJON

Finnes kun for 1-fase lastdeling.

Kables med 4-leder BUS kabel eller tilsvarende. (2 ledere for 12V og 2 ledere for BUS).