

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi-stikkontakt med 3 smarte EU-stikkontakter og USB-porter



Bruksområder

- Når ikke-smartenheter skal integreres i kompatible smarthjem-systemer
- USB-porter tilgjengelig for strømforsyning

Produktfordeler

- Smart Multi-stikkontakt: Enkel tilkobling av elektriske enheter via smarte stikkontakter og smarte USB-porter
- Høy standard for sikkerhet: Overbelastningsbeskyttelse, Overspenningsvern
- Energimåler: Overvåker energibruken til tilkoblede enheter og sporer energiforbruket
- Integrerer konvensjonelt elektrisk utstyr i kompatible smarthjem systemer
- Gjør det mulig å styre konvensjonelle lyskilder og andre elektriske enheter

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0) eller via LEDVANCE SMART+ WiFi fjernkontroll
- Kontrollerbar via stemmestyring er tilgjengelig: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Tre smarte standardkontakter og fire smarte USB-porter for lading (2 porter hver type A og C)
- Strømuttak kan styres individuelt og USB-porter styres som én gruppe
- Energimåler
- Planlegger
- 1,5 m strømkabel for fleksibel installasjon
- Høy vekslingsstyrke: opptil 3 680 W / 16 A

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	230 V
-------------------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	800,00 g
Lengde	350,0 mm
Bredde	65 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	65 mm
Høyde	40 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	40 mm

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
----------------------	--------

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Plast
Kapslingsmateriale	Plast

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

MULIGHETER

Kompatibel Smart Home teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------	---------------------------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
--------------------	---

Sikkerhetsråd

- Koble fra enheter, som genererer varme fra strømmettet, dvs. fra SMART+ Multi-stikkontakten, etter bruk, for å unngå at de ved et uhell slås på.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ikke bruk SMART+ Multi-stikkontakten sammen med medisinsk utstyr.
- Skal kobles til en automatisk strømbryter (maks. 16 A).

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075594784	Folding box 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	899.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Shipping box 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	3805.00 g	14.41 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.