

Persiennerelè 10A 230V 4 kanal

Variant: KNX persiennerelè 8k 10A 230V JAL-0810

Art.nr: MB0810P

El.nr: 4507106



INFORMASJON

Persienneaktuator for å mate 230VAC persienne motorer opp til 300W

- Med monostabilt relè, maks. 10A med ohmsk last.
- Trykknapp og LED-indikator for hver kanal
- Driftsmodus persienne / markise programmerbar, kjøre-, pause-ved-retningsskift og steg tid er justerbar
- 1-bits automatikk funksjon og solbeskyttelse
- 8-bit posisjonering for markise og persienner
- 8 scener per kanal, alarm
- sentral-og sperre funksjoner
- programmerbar oppførsel i tilfelle busspenningsbortfall og tilbakekomst
- 2 kanaler har felles forsyning på en fase
- integrert busstilkobling

Modulær installasjon for DIN 35mm skinne, Integrert busstilkobling .

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III