

Persiennerelè 10A 230V 4 kanal

Variant: KNX persiennerelè 4k 10A 230V JAL-0410

Art.nr: MB0410P

El.nr: 4507101



INFORMASJON

Persienneaktuator for å mate 230VAC persienne motorer opp til 300W.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

- Med monostabilt relè, maks. 10A med ohmsk last
- Trykknapp og LED-indikator for hver kanal
- Driftsmodus persienne/markise programmerbar, kjøre-, pause-ved-retningsskift og steg tid er justerbar
- 1-bits automatikk funksjon og solbeskyttelse
- 8-bit posisjonering for markise og persiener
- 8 scener pr kanal
- Alarm, sentral-og sperre funksjoner
- Programmerbar oppførsel i tilfelle busspenningsbortfall og tilbakekomst
- 2 kanaler har felles forsyning på en fase

Modulær installasjon for DIN 35mm skinne, Integrert busstilkobling .