

**AC/DC strøm**

# TANGMULTIMETER CM85C

Et robust, prisgunstig tangmultimeter med DC strømmåling som dekker de fleste elektrikers behov i et hendig, moderne og tiltalende design.

- AC/DC spenning
- AC/DC strøm
- Motstand/kontinuitet/diodetest
- Kapasitans
- Temperatur
- Nærspenningstest

Leveres med instrumentveske og norsk bruksanvisning

## Tekniske data

Display: 1999 med baklys  
Sann effektivverdi (TRMS)  
Inngangsimpedans: 10MΩ  
Holder måleverdien  
Kjeftåpning: Ø22mm  
Størrelse: 165x56x31mm  
Vekt: 150g inkl. batteri eks. måleledninger  
Indikasjon for lav batterispenning  
Slår seg av automatisk etter 15 min.  
CATIII 600V  
Batteri: 2 stk. AAA 1,5V

Bilde i størrelse 1:1



Størrelse	Områder	Nøyaktighet
AC spenning	2V/20V/200V/600V	±(1,0%+3)
DC spenning	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0,5%+3)
AC strøm	2A/20A/100A	±(3,0%+6)
DC strøm	2A/20A/100A	±(3,0%+6)
Resistans	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(0,8%+3)
Kontinuitet	<50Ω	
Kapasitans	200nF/2μF/20μF/200μF/2000μF	±(3,5%+15)
Temperatur	-20°C - 1000°C	±(2,0%+2)

Fabrikat: Mestek  
Typebet.: CM85C  
GS1 art.nr.: 7070772 01006 7  
Elnr. NO: **80 023 09**

Forpakning: 1 stk.

*Instrumentet står innstilt på AC etter påslag*

**Trontek AS**  
Innherredsveien 60  
7067 TRONDHEIM

Tlf.: 465 19 109  
E-post: [post@trontek.no](mailto:post@trontek.no)  
Internett: [trontek.no](http://trontek.no)

Foretaksnr.: 941768326