



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 RCCB-ID
Produkt eller komponent type	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	25 A
Nettverkstype	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type B
Rangert bryte og lage kapasitet	Im 500 A i henhold til IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	Inc 10 kA 25 A

Alternativer

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/400 V
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 61008-1
Connection pitch	
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	450 g
Farge	Grå
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm ² fleksibel Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm ² stiv Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm ² rigid Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible with ferrule Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible with ferrule
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

standarder	EN 61008 IEC 61008 VDE 0664
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 in modular enclosure conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
relativ fuktighet	95 % (55 °C)
omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

