

### Hovedkarakteristikk

Serie	ARGUS
Produkt eller komponent type	Bevegelsessensor
Lasttype	Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 500 VA LED lighting : : 100 W Fluorescent tube : 250 VA Capacitive : , 25 µF Halogen lamp with standard electronic transformer : 315 VA Compact fluorescent lamp : : 100 W Halogen lamp : : 800 W - 230 V Incandescent lamps : : 1000 W - 230 V
Fargenyanse	Hvit

### Alternativer

Utgangsspenning	220...250 V
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Lysfølsomhetsjustering	5...1000 lux
Føleflate	Radius 3000 mm
Monteringshøyde	2.5 m

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

### Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

&nbsp;Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.