

Hovedkarakteristikk

Serie	ARGUS
Produkt eller komponent type	Presence detector with IR receiver
Lasttype	LED lighting : : 100 W Halogen lamp : : 1000 W - 230 V Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 1000 VA Halogen lamp with standard electronic transformer : 1000 VA Incandescent lamps : : 2000 W - 230 V Fluorescent tube : 900 VA, 100 µF
Fargenyanse	Hvit

Alternativer

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Inngangsfunksjon	Switch External trigger
Utgangsspenning	220...250 V
Utgangseffekt	10 A
Antall kanaler	2
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Mulige funksjoner	Bytte, veksle, dimme
Lysfølsomhetsjustering	10...1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	360 °
Monteringshøyde	2.5 m

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.