

[Hjem](#) > [dørklokker](#) > [DC313NHGP2](#) > Datablad

Datablad

Serie 3 DC313NHGP2

Trådløs, bærbar dørklokke og dørklokke til stikkontakt med volumenkontrol og trykknop – Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri leveres Honeywell Home DC313NHGP2-dørklokken med et sæt til huset og haven med justerbar volumen, så den passer til dit humør og en LED-strobe til ekstra visuelle alarmer. Anbring dørklokken til stikkontakt inde i huset, og tag den bærbare dørklokke med dig ud i haven, så du altid ved, når der er nogen ved døren.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke, 1 x Trådløs dørklokke til stikkontakt, 1 x Trådløs trykknop, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring

Vigtige funktioner og fordele:

Sæt til huset og haven - Gå aldrig glip af en besøgende igen med dette fleksible dørklokkesæt. Anbring dørklokken til stikkontakt inde i huset, og tag den bærbare dørklokke med dig ud i haven, så du altid ved, når der er nogen ved døren.

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Tag vores bærbare dørklokker med dig rundt i huset og i haven med ActivLink-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 150 m, mens den maksimale volumen på 84 dB kan høres på en afstand på op til 80 m.

Forstyrrer ikke - Justér nemt volumen til at passe til din familie og dit humør, eller når du bare ønsker lidt fred og ro.

Visuelle alarmer - LED-strobe-funktionen udsender en diskret men effektiv visuel alarm, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres.

Revolutionerende design - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hermelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet.

Driftssikkerhed og kvalitet - Honeywell Home ActivLink technology, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

Specifikation:

Trådløs, bærbar dørklokke

Farve

Hvid

[Vejledning til brug](#)
[1/3](#) [Teknisk data](#)

vægmontering	Ekstraustyr
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 150m
Hørbar rækkevidde (volumen)	80m(84dB)
Melodier	6
Lyd	Volumenkontrol / Intern sirene
Alarmtid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	LED-indikator / LED-strobe
Strøm	Batteri: 4 x LR6 (AA) 1.5V - / (medfølger ikke)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Maks. enhedskapacitet	4 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Rawl Plugs / Skruer

Trådløs dørklokke til stikkontakt	
Farve	Hvid
Vægmontering	Nb
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 150m
Hørbar rækkevidde (volumen)	80m(84dB)
Melodier	6
Lyd	Volumenkontrol / Intern sirene
Alarmtid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	LED-indikator / LED-strobe
Strøm	Strømforsyning : / 100-240V 50-60Hz 300mA
Maks. enhedskapacitet	4 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 154 (g)

Trådløs trykknapp

Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraustyr
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 200m
Visuelle alarmer	LED-sikkerhedslys
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - / (medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Trykknapsdesign	Portrætformat
Trykknapp med navneplade	No
IP-klassificering	IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C / -20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Raw I Plugs / Skruer / Klæbepuder

Pakke

EAN-kode	5004100965424
Pakkestørrelse (mm) / vægt (g)	216 (h) x 315 (b) x 88 (d) / 660 (g)
Standardpakke, mængde	4

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

Live Well

BESØG VORES HJEMMESIDE "GET CONNECTED"
KONTAKT OS

HOLD DIG OPDATERET



livewell.honeywellhome.com

©2021 Resideo Technologies, Inc. Honeywell Home-varemerket bruges på licens fra Honeywell International Inc.