

Hjem > dørklokker > DC515NHGP2 > Datablad

Datablad

Serie 5 DC515NHGP2

Trådløs, bærbar dørklokke og dørklokke til stikkontakt med dvaletilstand, nattelys og trykknop – Hvid

Elegant og kompakt med fremragende lydkvalitet leveres Honeywell Home DC515NHGP2-sættet til huset og haven med dvaletilstand, så du kan slappe af uden at blive forstyrret, mens det innovative nattelys med 7 farver, som du kan vælge mellem, viser dig vej i mørket. Anbring dørklokken til stikkontakt inde i huset, og tag den bærbare dørklokke med dig ud i haven, så du altid ved, når der er nogen ved døren.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke, 1 x Trådløs dørklokke til stikkontakt, 1 x Trådløs trykknop, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Overensstemmelseserklæring

Vigtige funktioner og fordele:

Sæt til huset og haven - Gå aldrig glip af en besøgende igen med dette fleksible dørklokkesæt. Anbring dørklokken til stikkontakt inde i huset, og tag den bærbare dørklokke med dig ud i haven, så du altid ved, når der er nogen ved døren.

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Tag vores bærbare dørklokker med dig rundt i huset og i haven med ActivLink-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 150 m, mens den maksimale volumen på 84 dB kan høres på en afstand på op til 80 m.

Forstyrrer ikke - Med justerbar volumen og innovativ dvale-/mute-tilstand, som slukker for dørklokken på ubestemt tid eller i en fastsat tid på 3, 6, 9 eller 12 timer, kan din familie slappe af uden at blive forstyrret under filmaftener eller under en lur.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hjemmelige banche-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet.

Visuelle alarmer - Halo-lys- og LED-strobe-funktionerne er diskrete, men effektive visuelle alarmer, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres. Nattelystilstanden kan også give dig et blødt, behageligt skær til at vise dig vej i mørket.

Revolutionerende design - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hjemmelige banche-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet.

Driftssikkerhed og kvalitet - Honeywell Home ActivLink technology, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

Specifikation:

Trådløs, bærbar dørklokke	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 150m
Hørbar rækkevidde (volumen)	80m (84dB)
Melodier	9
Lyd	Volumenkontrol / Dvale- og mute-tilstand / Intern sirene
Alarmtid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	LED-indikator / 8 farver, halo-lys / LED-strobe
Halo-farver	Rød, grøn, blå, cyan, lyslilla, gul, hvid, ravgul
Strøm	Batteri: 3 x LR6 (AA) 1.5V - / (medfølger ikke)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Maks. enhedskapacitet	4 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	70 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 130 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Rawl Plugs / Skruer

Trådløs dørklokke til stikkontakt	
Farve	Hvid
Vægmontering	No
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 150m
Hørbar rækkevidde (volumen)	80m (84dB)
Melodier	9
Lyd	Volumenkontrol / Dvale- og mute-tilstand / Intern sirene
Alarmtid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	LED-indikator / 8 farver, halo-lys / LED-strobe / Nightlight
Halo-farver	Rød, grøn, blå, cyan, lyslilla, gul, hvid, ravgul
Strøm	Strømforsyning : / 100-240V 50-60Hz 300mA
Maks. enhedskapacitet	4 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue

transmitterkapacitet	sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C / -20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	70 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 140 (g)

Trådløs trykknop	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 200m
Visuelle alarmer	LED-sikkerhedslys
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - / (medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Trykknapsdesign	Portrætformat
Trykknop med navneplade	Nej
IP-klassificering	IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C / -20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Rawl Plugs / Skruer / Klæbepuder

Pakke	
EAN-kode	5004100967480
Pakke mål (mm) / vægt (g)	216 (h) x 150 (b) x 88 (d) / 565 (g)
Standardpakke, mængde	4

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

