

Datablad

DCP911

Den trådløse Honeywell Home DCP911-trykknop kombinerer fantastisk funktion med et klasseførende design. Den leveres med et LED-sikkerhedslys, som viser, at trykknappen virker, en navneplade og en Hemmelig banke-på-funktionen, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs trykknop, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring,

Vigtige funktioner og fordele:

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hemmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet

Specifikation:

Trådløs trykknop	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz/200m
Visuelle alarmer	LED-sikkerhedslys
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - /(medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri /Easy Open Battery Compartment
Trykknapsdesign	Landskabsformat
Trykknop med navneplade	Ja
IP-klassificering	IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag /Rawl Plugs/Skruer/Klæbepuder

Pakke	
EAN-kode / Standardpakke EAN-kode	5004100965783 / 5004100967367
Pakkemål (mm) / vægt (g)	83 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 108 (g)
Standardpakke, mængde	6

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

