



ELIT EST-68

Strømtangadapter 100AAC Ø68mm

Strømtang og lekkasjestrømtang Ø68mm til Euromaster AutoEv.
Måler fra 1mA til 100AAC CAT III 600V.

Teknisk beskrivelse

ELIT EST-68 er et godt skjermet strømtangadapter som gjør den godt egnet til å måle både lekkasjestrøm og laststrøm. Måler fra 1mA til 100A AC når den er koblet til EuroMaster AutoEv. Mulighet for logging av strøm på AutoEv under måling gjør EST-68 godt egnet for lokalisering av periodiske jordfeilstømmer. 4mm tilkoblinger. Sikkerhetskategori CAT IV 600V

Fordeler:

Kobles til Euromaster AutoEV for måling og logging av strøm

Måleområde fra 1mA til 100AAC

Stor strømtang for både laststrømmer og lekkasjestrømmer med 4mm tilkobling mot instrument.



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT EST-68/ 10300035/ 8011347/ 7070811212377
I henhold til:	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2:2013
Indikering	Analog
Analogt stolpediagram	No
Valg av måleområde	Automatisk
Gjeldende måleområde AC	0 - 100 Ampère
Virkelig RMS-måling	Yes
Spenningsmåling/AC	No
Spenningsmåling/DC	No
Område for motstandsmåling	No
Effektmåling	No
Lekkasjestrømmmåling	Yes
Harmonisk måling	Yes
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere	No
Tangåpning	68 Millimeter
Versjon som adapter for å koble til multimeter	Yes
Grensesnitt	No
Målekretskategori	CAT IV
Kontinuitetstest	No