

FDV - Kontaktor AF116-40-11-13

Kontaktor AF116-40-11-13



Produktinformasjon

Elnr:	4117775
ABB identnr:	1SFL427101R1311
Varenavn:	Kontaktor AF116-40-11-13
Varebetegnelse:	AF116-40-11-13
EAN:	7320500503959
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	AF116-40...AF370-40 er 4-polede kontaktorer som brukes for kobling av laster opp til 690 V AC og 440 V DC. De blir i hovedsak brukt til kobling av ikke-induktive eller lett induktive laster (dvs. motstandsovner etc.). AF-kontaktorer har en elektronisk spole med bredt spenningsområde f.eks 100-250V AC/DC. Bare fire spoler dekke styrespenninger mellom 24 ... 500 V 50/60 Hz eller 20 ... 500 V DC. AF kontaktorer kan hndtere store styrespenningsvariasjoner. AF kontaktorer har innebygget RC-ledd. Det er 4 hovedpoler (4NO) samt enten pmonterte eller mulighet til montere sidemonterte hjelpekontakter. (mekanisk bundet hjelpekontakter kompatibel med vedlegg L av IEC 60947-5-1 NC speilkontakter compatible med vedlegg F av IEC 60947-4-1.)

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	