

FDV - SIKKERHETSBRYTER OTE36T3M 45A 3P EMC

SIKKERHETSBRYTER OTE36T3M 45A 3P EMC



Produktinformasjon

Elnr:	1429407
ABB identnr:	1SCA022613R2350
Varenavn:	SIKKERHETSBRYTER OTE36T3M 45A 3P EMC
Varebetegnelse:	OTE36T3M
EAN:	6417019199672
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	OTE er EMC-sikkerhetsbrytere med plastkapsling. Vanlige plastnipler brukes i stedet for EMC-nipler, siden EMC-beskyttelsen opprettholdes ved å feste skjermen på kablene til en metallplate på innsiden av kapslingen. Klemmer følger med. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov. I topp og bunn er det gjengede utslagshull/svekkinger for nipler, og derfor trenger du ikke kontramuttere til niplene. Nippelstørrelser er M16, M20, M25, M32 eller M50 avhengig av utgave. Det finnes også utgaver som bruker flensplater i stedet for nipler. Bryterne kommer med 1 NO-hjelpekontakt. Totalt kan 2 NO- og 2 NC-hjelpekontakter benyttes. Håndtaket kan låses med opptil 3 hengelåser. Det er enten sort, eller rødt på gul bakgrunn. Vanligvis kan de bare låses i ON-posisjon, men det finnes utgaver som kan låses i både ON- og OFF-posisjon. Tilgjengelig som 3-, 4-, og 6-polte sikkerhetsbrytere.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1, -3
ETIM:	EC000216 - Lastskillebryter
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold.