

FDV - JORDFEILBLOKK DDA203 A 40A/30mA 110V

JORDFEILBLOKK DDA203 A 40A/30mA 110V



Produktinformasjon

Elnr:	1653715
ABB identnr:	2CSB203199R1400
Varenavn:	JORDFEILBLOKK DDA203 A 40A/30mA 110V
Varebetegnelse:	DDA203 A-40/0,03 110V
EAN:	8012542811701
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Funksjon: spesialversjon av jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_n=30\text{ mA}$). DDA200 110 V er en jordfeilblokk med et tilpasset spenningsområde for testkanppen $U_t = 110\text{-}245\text{ V}$. Tilpasset nettsystemer der fase/N - fase/fase spenningen er 115 - 125 V. DDA200 110 V ($U_t = 110\text{-}245\text{ V}$) er egnet til skipsapplikasjoner. Det er også en spesialversjon for 400 V en fas. Leveres i to pol utgave for nettsystemer der spenningen mellom to faser er 400V. Applikasjoner: marine og industri. Standard: IEC EN 61009 (G)

Teknisk info

Standard:	IEC 61009 Ann. G
ETIM:	EC002297 - Jordfeilbryter
Vedlikehold:	