

FDV - JORDFEILBRYTER F202 A S-63A/300mA

JORDFEILBRYTER F202 A S-63A/300mA



Produktinformasjon

Elnr:	1662989
ABB identnr:	2CSF202201R3630
Varenavn:	JORDFEILBRYTER F202 A S-63A/300mA
Varebetegnelse:	F202 A S-63/0,3
EAN:	8012542784401
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	<p>F 200 A selektiv</p> <p>Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer med en Idnlagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.</p> <p>Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.</p> <p>Standard: IEC/EN 61008</p> <p>Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A</p> <p>Merket i henhold til EN 61008</p>

Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61008, UL 1053
ETIM:	EC000003 - Jordfeilbryter
Vedlikehold:	