

FDV: 1716980

Produkt: GS Gulvskap m/målerfelt
El-nummer: 1716980
GTIN: 7090008553144
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002277
Blokknummer: 230502
Leverandørens varegruppe: 2412 - Gulvskap

**Teknisk beskrivelse**

Modulært oppbygd skap. Dette skapet er delt på en slik måte at det er mulig å ha en del for usakkyndig betjening, og inntak for sakkyndig betjening. forutsetningen her er bytte av lås på inntaket. Målerkassa er 250x550. (BxH) Modulærfeltet under målerkassa har plass til 12 moduler for overspenningsvern etc. I feltet nederst er det satt av plass til inntaksbryter max. 250A. Det finnes bryterplater for: Eaton, Abb, Schneider og GE. Feltet til høyre er ett standard DIN felt. I skapet er det satt av plass øverst og nederst til rekkeklemmer, kabler etc. Hver av radene med modulspor har plass til 23 moduler. Dekkplatene byttes enkelt ut med modulplater. Det er plass til 13 modulplater i høyden. aten har FL21 åpning for enkel feste av dertil egnet kabelflenser. Skapet er åpent i bunn, men bunnplater kan bestilles separat.

Mål

Dybde (mm)	300.0
Bredde (mm)	800.0
Høyde/diameter (mm)	2100.0
Vekt (g)	5000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	0
Medkoblen nullleder	Nei
Merkestrøm	250 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Antall grupper	0
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Høyde	2100 Millimeter
Bredde	800 Millimeter
Dybde	300 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Posisjon på skinnsystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering