


Switch IP65 Pro Swarm PIR sensor

Elnr.: 3340550



Swarm sensor er en kommuniserende sensor for ettermontering inne i armatur. Med kontrollenheten kan man stille inn detaljer for bl.a. belysningsgruppe 1-8, rekkevidde, etterlystid og nivå. Ved defekter kan denne kontrollenheten hente innstillinger fra nærliggende sensorer og sende innstillinger til ny armatur. Innstillinger sendes til armatur/sensor med et trådløst radiosignal når armaturen er tilkoblet nettspenning.

Fabrikkinnstilling:

Rekkevidde 100%, Etterlystid 5 sekunder, Dagslysbegrenser avslått,

Stand by tid 0 sekunder, Grunnlys nivå 20%

Teknisk data

Spenning (V)	12
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Plast
Isolasjonsklasse	II
Montering	Utenpåliggende
Hurtigkobling	Ja
Kommunikasjon	RF(radio)
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsvinkel (°)	360
Frekvens (MHz)	2400

Dimensjoner

Høyde (mm)	50
Diameter (mm)	53
Vekt (g)	33

Tilbehør

Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.