

FDV - Skumringsbryter AC 230V, 1NO, 10A, IP54

EFA-varenr.:	141000133
EI-nummer:	1478010
Leverandørens varenr.	56508140020
Type betegnelse:	DÄ 56508
GTIN-nr.:	4017254165139
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000189 - Skumringsbryter
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	540601



Beskrivelse

Skumringsbryter AC 230V, 1 NO kontakt, 10A, ca. 1...100Lux, beskyttelsesklasse IP54

Skumringsbryter egner seg for styring av lysinstallasjoner som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning etc..

Forsinkelsen er utformet slik at korte endringer i lysstyrken, som billykter eller lyn, ikke har noen innvirkning på koblingsatferden.

1 NO kontakt

Ca. 1...100 lux

Kapslingsgrad IP54

Koblingsforsinkelse På/Av ca. 30 sek.

Skumringsbryter egner seg for styring av lyssystemer som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning m.m.

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Ta kontakt

Spennings: AC 230V 50 Hz

Koblingsstrøm: AC 10A

Mål: 91x91x46mm

ETIM-egenskaper

Type sensor	Lysføler, innbygd
Kontakter	1 åpner
Innkobling av lysstyrke	1 - 100
Utkoblingslysstyrke	1 - 100
Utkoblingsforsinkelse	30
Innkoblingsforsinkelse	30
Maks omkoblingseffekt	2100
C-last	Nei
Med automatisk nattavstenging	Nei

Monteringsmetode	Påvegg
Roterbar	Nei
Materiale	Andre
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Nei
Overflatebeskyttelse	Andre
Type overflate	Matt
Farge	Svart
Gjennomsiktig	Nei
Nominell spenning	230
Maks koblingsstrøm ohmsk last)	10
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP54
Med DALI grensesnitt	Nei
Bredde	91
Høyde	91
Dybde	46
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall