



ELIT 1560, 200mA

Isolasjonsmåler 25-1250V

Digital isolasjonsmåler med justerbar testspenning og 99 minneplasser. CAT IV 600V

Teknisk beskrivelse

Den digitale isolasjonsmåleren ELIT 1560 med kontinuitetsmåling på 200mA er et kraftig verktøy for å teste isolasjon på elektriske anlegg. Med justerbar testspenning fra 25 til 1250V og 99 minneplasser, gir den presis og pålitelig måling av isolasjonsevne.

Med det store og tydelige displayet og analog bargraf er det enkelt å avlese resultatene. I tillegg til isolasjonsmåling tilbyr ELIT 1560 også spesialfunksjoner som PI/DAR og datalagring.

Måleproben med testknapp er en praktisk tilleggfunksjon som gjør det enkelt å utføre kontinuitetsmålinger.

Denne isolasjonsmåleren har også sann RMS spenningsmåling opptil 600V AC/DC, noe som gjør den allsidig og praktisk for sikkerhetskontroller og feilsøking. Med sin høye sikkerhetskategori CAT IV 600V gir den trygghet og pålitelighet i bruk.

ELIT 1560 leveres komplett med bæreveske, to ledninger, to målespisser og to klemmer, slik at du har alt du trenger for å komme i gang med målingene.

Enten du jobber med installasjon, vedlikehold eller feilsøking, vil ELIT 1560 være et pålitelig og effektivt verktøy.



Fordeler:

Leveres i bæreveske med 2 ledninger, 2 målespisser og 2 klemmer

Måleprobe med testknapp som opsjon

Sann RMS spenningsmåling til 600V AC/DC

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 1560, 200mA kontinuitet/ 10170012/ 8001305/ 7070811203863
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Analogt stolpediagram	Yes
Strømforsyning	Batteri
Bakgrunnsbelyst LCD	Yes
Måleområde for isolasjonsmotstand	0,01 - 20000 Mega-Ohm
Merketestspenning 100 V	Yes
Merketestspenning 250 V	Yes
Merketestspenning 500 V	Yes
Merketestspenning 1000 V	Yes
Merketestspenning 2500 V	No
Merketestspenning 5000 V	No
Merketestspenning justerbar	Yes
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon	No
Lavmotstandsmåling	Yes
Spenningsmåling	Yes
Test av overspenningsvern	No
Datalogger	Yes
Fremmedspenningsdeteksjon i AV-tilstand	No
Momentanverdiglagring	No
Grensesnitt	No