

FDV - KONTAKTOR AF116-30-11-13 100-250V AC/DC

KONTAKTOR AF116-30-11-13 100-250V AC/DC



Produktinformasjon

Elnr:	4117610
ABB identnr:	1SFL427001R1311
Varenavn:	KONTAKTOR AF116-30-11-13 100-250V AC/DC
Varebetegnelse:	AF116-30-11-13
EAN:	7320500476376
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	AF116...AF146 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC, opptil 1000V for AF146. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hovedpoler. - Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks. 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC. - kan håndtere store styrespenningsvariasjoner - redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme - svært presis slutting og åpning - tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel). - Innebygget dempeledd (RC) - Hjelpkontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør. - B-merket variant har skinnnetilkobling (ikke klemmer). - Kan leveres i utgave med PLS-styring - Dimensjoner AF116-AF146: HxBxD=150x90x126mm, Dimensjoner AF190-AF205: HxBxD=196x105x152mm - Dimensjoner AF265-AF370: HxBxD=225x140x180mm

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	