

Produktdatablad

Spesifikasjoner



LVCT strømtrafo 35mmCtr 200A: 1/3V for PM5310R og PM5320R

EI-nummer:
8001466

METSECTV35020

EAN: 3606481279187

Produktdata

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Kompatibel med	EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2210R EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2220R Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5310R Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5320R
Strømtrafo type	Triple solid core
Utgangsspenning	0.333 V

Teknisk data

[In] merkestrøm	200 A
Nettverksfrekvens	60 Hz 50 Hz
målenøyaktighet	+/- 0.5 %
Bredde	105 mm
Høyde	80 mm
Dybde	Body : 38 mm Total : 54 mm
Senteravstand	35 mm
skinneavstand	25 x 21
Vekt	550 g

Miljø

Standarder	EN 60044-8 EN 61869-2
Produktsertifikater	CE UL

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,8 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Package 1 Weight	410 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	11,575 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.