



Resolver encoder modul

El-nummer:
4178221 VW3A3423

EAN: 3606485441276

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface module
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
givertype	Resolver

Teknisk data

maks forsyningsstrøm	0,05 A
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m
Maksimal driftsfrekvens	12 kHz
inngangssignal	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
utgangssignal	Ref+, Ref-
forhold	3/10, 1/2, 3/4, 1
type konnektor	1 hunn SUB-D 9
Vekt	0,15 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	157,0 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,21 kg

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	107
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No